



ОПТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ AURORA PWRBLAZER

HNL ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПТИЧЕСКИМ УЗЛАМ PWRBLAZER

Вставные эквалайзеры

Наклон эквалайзирования с учетом компенсации изменения вносимыми кабелями на весь частотный диапазон. Точность всех величин - ± 0.75

Кабельные компенсаторы в диапазоне до 750МГц. NCE

Ослабление в дБ

Модель	45 МГц	450 МГц	550 МГц	750 МГц
NCE 3706	5.5	2.4	1.9	1.0
NCE 3707	6.7	2.7	2.1	1.0
NCE 3709	7.8	3.0	2.3	1.0
NCE 3710	8.9	3.4	2.5	1.0
NCE 3712	10.1	3.7	2.7	1.0
NCE 3713	11.2	4.0	2.9	1.0
NCE 3715	12.3	4.4	3.2	1.0
NCE 3716	13.5	4.7	3.4	1.0
NCE 3718	14.6	5.1	3.6	1.0

Кабельные компенсаторы в диапазоне до 870МГц. NCE

Ослабление в дБ

Модель	45 МГц	450 МГц	550 МГц	750 МГц	870 МГц
NCE 3801	2.2	1.4	1.3	1.1	1.0
NCE 3803	3.3	1.8	1.6	1.2	1.0
NCE 3804	4.5	2.3	1.9	1.3	1.0
NCE 3806	5.6	2.7	2.2	1.4	1.0
NCE 3807	6.8	3.1	2.5	1.5	1.0
NCE 3809	8.0	3.5	2.8	1.6	1.0
NCE 3810	9.1	3.9	3.2	1.8	1.0
NCE 3812	10.3	4.4	3.5	1.9	1.0
NCE 3813	11.4	4.8	3.8	2.0	1.0
NCE 3815	12.6	5.2	4.1	2.1	1.0
NCE 3816	13.7	5.6	4.4	2.2	1.0
NCE 3818	14.9	6.1	4.7	2.3	1.0

Кабельные компенсаторы. NCS

Вносимые потери в дБ

Модель	45 МГц	550 МГц	750 МГц	850 МГц
NCS 3804	0.5	3.1	3.7	4.0
NCS 3806	0.5	3.9	4.7	5.1



115035, Россия, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 44, стр. 4
тел. (495) 9375220, ф.(495) 9375221
vlux@vlux.ru, www.vlux.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «В-ЛЮКС»

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ



NCS 3807	0.5	4.8	5.8	6.3
----------	-----	-----	-----	-----

Кабельные компенсаторы по обратному каналу. NLS

Вносимые потери в дБ

Модель	45 МГц	550 МГц	750 МГц	850 МГц
NLS 3804	0.5	2.7	3.5	4.0
NLS 3806	0.5	3.3	4.4	5.1
NLS 3807	0.5	4.1	5.5	6.3

Линейные частотные компенсаторы до 750МГц. NLE

Вносимые потери в дБ

Модель	45 МГц	450 МГц	550 МГц	750 МГц
NLE 3706	5.5	2.9	2.3	1.0
NLE 3707	6.7	3.4	2.6	1.0
NLE 3709	7.8	3.9	2.9	1.0
NLE 3710	8.9	4.4	3.2	1.0
NLE 3712	10.1	4.9	3.6	1.0
NLE 3713	11.2	5.3	3.9	1.0
NLE 3715	12.3	5.8	4.2	1.0
NLE 3716	13.5	6.3	4.5	1.0
NLE 3718	14.6	6.8	4.9	1.0

Линейные частотные компенсаторы до 870МГц. NLE

Вносимые потери в дБ

Модель	45 МГц	450 МГц	550 МГц	750 МГц	870 МГц
NLE 3801	2.2	1.6	1.4	1.2	1.0
NLE 3803	3.3	2.2	1.9	1.3	1.0
NLE 3804	4.5	2.9	2.3	1.5	1.0
NLE 3806	5.6	3.4	2.8	1.7	1.0
NLE 3807	6.8	3.9	3.2	1.8	1.0
NLE 3809	8.0	4.5	3.7	2.0	1.0
NLE 3810	9.1	5.1	4.1	2.2	1.0
NLE 3812	10.3	5.7	4.6	2.3	1.0
NLE 3813	11.4	6.3	5.0	2.5	1.0
NLE 3815	12.6	6.9	5.5	2.7	1.0
NLE 3816	13.7	7.5	5.9	2.9	1.0
NLE 3818	14.9	8.1	6.4	3.0	1.0

Для более детальной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами «В-Люкс».